

## Socle connecteur mural

Référence 1955



- bornes à vis
- fixation extérieure
- entrée de câble: 1 x par le haut, 1 x entrée obturée (défonçable) au dos

## Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 16 A              |
| Pôles                       | 2 p               |
| Volt                        | 20-25 V           |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | Standard          |
| Indice de protection        | IP 44             |
| Poids                       | 144 g             |
| Certification de conformité | EAC               |

## Schémas et dimensions

| Schéma<br>2 MB 160                               | Amp.<br>Pôles | 16        |           | 32        |           |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |               | 2         | 3         | 2         | 3         |
| Dim. en mm                                       | a             | 96        | 96        | 96        | 96        |
|  | b             | 73        | 73        | 73        | 73        |
|  | c             | 74        | 74        | 74        | 74        |
|  | d             | 53        | 53        | 53        | 53        |
|  | d1            | 52        | 52        | 52        | 52        |
|  | d2            | 2         | 2         | 2         | 2         |
|  | e             | 62        | 62        | 62        | 62        |
|  | f             | 5,3       | 5,3       | 5,3       | 5,3       |
|  | g             | 8         | 8         | 8         | 8         |
|  | h             | 116       | 116       | 116       | 116       |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm <sup>2</sup> |               | 4 / 4     | 4 / 4     | 4 / 4     | 4 / 4     |
|  |               | -10 / -10 | -10 / -10 | -10 / -10 | -10 / -10 |