

Contact auxiliaire

Référence 41000



- pour socles prise de courant muraux et socles de prise de courant semi-encastrés 16 A et 32 A groupes de produits 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 et 1148 ainsi que 32 A groupes de produits 1044, 1048, 1133 et 1135
- fonction: inverseur = normalement fermé / normalement ouvert
- puissance de raccordement: Contact 16 A (inductive 4 A), 250 V AC

Spécifications techniques

Poids	20 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions